E-84

Een kWh-meter controleren (ijken)

versie 15-04-2018 behorend bij de BS1-BL3

Doel

Veilig een direct of indirect aangesloten kWh-meter controleren (ijken), zowel op of nabij een LS-net als bij aansluitingen.

Toepassingsgebied

Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald.

Aanwijzing en Opdracht

Je hebbe de opdracht van een WV$_{LS\ netwerk}$ of WV$_{LS\ aansluiting}$ als minimaal een BO.
Je moet een VP$_{LS\ netwerk}$ of VP$_{LS\ aansl.}$ of AVP$_{LS\ netwerk}$ of AVP$_{LS\ aansl.}$ bij.

Let op!
Als bijvoorbeeld een extern Meetbedrijf niet zelfstandig toegang heeft tot de elektrische beschermkoffer, verleent de Netbeheerder toegang en houdt toezicht door een VP$_{LS\ netwerk}$ of AVP$_{LS\ netwerk}$ of AVP$_{LS\ aansluiting}$.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de **BS1-BL3** kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningvoerende delen, werk- of kortsluiting
Maatregel: **Gebruik PBM's.** Scherm blanke spanningvoerende delen af.

Risico: Beïnvloeding, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren, verkeer
Maatregel: Scherm de werkplek af. Ondersteek het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen