

Versie 15 april 2015  
behorend bij de BEI-BLS



## Informatiekaart WV LS-netten

Je bent WerkVerantwoordelijke en opdrachtgever voor alle activiteiten in de LS-netten. Je mag Standaard BedieningsHandelingen (SBH) en Berperkte BedieningsHandelingen (BBH) uitvoeren.

### Voor welke VWI's kun je opdracht geven, met welk soort opdracht?

Staan er meerdere mogelijke soorten opdrachten vermeld in de tabel, zoek dan in de betreffende VWI op in welke gevallen welk soort opdrachten gelden. (RO = raamopdracht, DO = directe opdracht, GO = goedgekeurde opdracht)

VWI's	Soort opdracht?
<b>Algemeen</b> E-04: Een LS-netdeel in en uit bedrijf nemen en veilig stellen	RO, DO, GO
<b>Meting en beproeving</b> E-10: Een LS-kabel meten of beproeven E-11: Een LS-kabel selecteren E-12: Kabelzoek-apparatuur plaatsen of verwijderen E-13: Een registrerende meting plaatsen of verwijderen	RO of DO RO, DO, GO RO RO
<b>Werkzaamheden in stations en verdeelkasten</b> E-23: Een spanningsloze LS-kabel op een LS-rek monteren of demonteren E-24: Een tijdelijke aansluiting op een LS-rek met opzetzekeringen maken of verwijderen	GO RO
<b>Werkzaamheden in distributienetten</b> E-40: Een verbindingsmof monteren E-41: Een eindmof monteren E-42: Een aftakmof monteren E-44: Een OV-aftakmof monteren E-45: Een lichte mantelschade van een onder spanning staande kunststof LS-kabel repareren E-46: Een LS-kabel verleggen E-47: (Onder toezicht) een LS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen E-48: Toezicht houden bij het uitvoeren van civiele werkzaamheden in de grond	RO, DO, GO RO, DO, GO RO, DO, GO RO RO RO of DO RO of DO RO

Lees verder op pagina 2.

WV LS-netten (vervolg)

VWI's	Soort opdracht?
<b>Werkzaamheden bij OV en aansluitingen</b>	
E-60: Een (mogelijk) gevaarlijke situatie bij een beschadigde lichtmast/ander straatmeubilair opheffen	RO
E-61: Een lichtmast of ander straatmeubilair vervangen	RO
E-62: Een aansluiting monteren inclusief de aftakmof	RO
E-63: Een tijdelijke leiding vanuit een huisaansluiting aanleggen of verwijderen	DO
E-64: Een kunststof aansluitkabel (de)monteren en/of invoeren	RO
E-65: Een kunststof aansluitkast verplaatsen	RO
E-66: Een zekeringshouder of installatieautomaat onder spanning verwisselen of bijplaatsen in een kunststof aansluitkast	RO
E-67: Storingen in aansluitkasten $\leq 3 \times 80A$ verhelpen	RO
E-68: De bedrading in een aansluiting $\leq 3 \times 80A$ vervangen	RO
E-69: Een direct aangesloten kWh-meting plaatsen of verwisselen bij aansluitingen $\leq 3 \times 80A$	RO
E-70: Een tijdelijke afsluitmof (de)monteren	RO
<b>Specials</b>	
E-80: Een tijdelijke aftakvoeding bij stations of verdeelkasten aanbrengen of verwijderen	RO

**Aandachtspunten voor de veiligheid**

- Als Werkverantwoordelijke mag je werkzaamheden zonder opdracht uitvoeren.
- Je hebt de verplichting om meldingen van ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties verder binnen je organisatie te bespreken en eventueel maatregelen treffen.
- Uitvoerenden mogen niet werken zonder raamopdracht of werkplan. Zij moeten zich houden aan de opdracht. Bespreek de opdracht met de uitvoerenden en overtuig je ervan dat zij begrijpen wat het werk inhoudt en welke veiligheidsmaatregelen ze moeten nemen.
- Controleer op de werkplekken regelmatig of de veiligheidsinstructies worden opgevolgd. Grijp in als dat niet voldoende gebeurt.

De regels voor jou en uitvoerenden vind je hieronder kort weergegeven. Leef ze na en zie erop toe dat uitvoerenden dit ook doen.

- Voer een LMRA uit voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van elektriciteit, zoals kortsluiting of elektrocutie. Werk daarom nooit in de gevarenzone en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden.
- Voer nooit werkzaamheden uit die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je werkverantwoordelijke en je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twijfel altijd contact op met je werkverantwoordelijke.