

E-134-234

(Onder toezicht) een HS of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen.

10 april 2019

Doel

Uitgraven van HS- of MS-kabel uit de grond (zelen) verwijderen die geen onderdeel meer is van het HS of MS net (onder toezicht).

Toepassingsgebied

Dit VVO geldt voor activiteiten die voort vloeien uit de werkzaamheden worden uitgevoerd, tenzij de NV andere heeft bepaald.

Opdracht en aanwijzing

Als de werkzaamheden worden uitgevoerd door mensen zonder aanwijzing, is de insluiting van het toezicht verplicht. In alle andere gevallen bepaalt de NV de noodzaak tot, en de mate van toezicht.

Domein LM

Je krijgt de opdracht van een WV_{LM} , $WV_{LM, \text{aanwijzing}}$ of een $WV_{LM, \text{aanwijzing}}$ via minimaal een OO. De deze werkzaamheden houdt minimaal een VP_{LM} toezicht.

Er is geen aanwijzing nodig voor het verwijderen van de kabel.

Domein T

Je krijgt de opdracht van een WV_T of een $WV_{T, \text{aanwijzing}}$ via minimaal een OO. De deze werkzaamheden houdt minimaal een VP_T toezicht.

Er is geen aanwijzing nodig voor het verwijderen van de kabel.

Domein M

Je krijgt de opdracht van een WV_M of een $WV_{M, \text{aanwijzing}}$ via minimaal een OO. De deze werkzaamheden houdt minimaal een VP_M toezicht.

Er is geen aanwijzing nodig voor het verwijderen van de kabel.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de (S)-BRO kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VVO brengt extra risico's mee.

Risico: Personeel letsel door aanraking van spanningsovernde delen, over- of kortsluiting.
Maatregel: Gebruik PPM's. Controle van veiligheidsapparatuur. Zorg ervoor dat de kabel onder toezicht van een ander persoon te wijgen is tot het is afgevoerd.

Risico: Belastinging tijd door werkzaamheden, personen of dieren, verkeer.
Maatregel: Scherm de werkplek af en neem verkeersmaatregelen. Onderbrek het werk.