

BEI BHS  
15 april 2016



## Informatiekaart HS WV LNB-stations



Je bent WerkVerantwoordelijke LNB-stations en opdrachtgever voor alle activiteiten in de stations van het domein HS LNB. Je mag hier alle bedieningshandelingen uitvoeren en veiligheidsmaatregelen treffen en opheffen (en beoordelen). Daarnaast mag je toezicht houden en voer je metingen, selecties, beproevingen en inspecties uit waarbij geen sprake is van (de)montage.

*Let op: Voor activiteiten aan accu's, secundaire en tertiaire LS-installaties in het domein LNB heb je een aparte aanwijzing WV LS LNB/Transport nodig.*

### Voor welke VWI's kun je opdracht geven, met welk soort opdracht?

Staan er meerdere mogelijke soorten opdrachten vermeld in de tabel, zoek dan in de betreffende VWI op in welke gevallen welk soort opdrachten gelden.

**(RO = raamopdracht, DO = directe opdracht, GO = goedgekeurde opdracht)**

VWI's	Soort opdracht
<b>Algemeen</b> E-104/E-204: Bedienen en veiligstellen E-236: Buiten de schakelfoutbeveiliging om schakelen in HS	DO of GO GO
<b>Stations</b> E-121/E-221: Aanpassen/uitwisselen van veiliggestelde installaties E-122/E-222: Onderhoud/inspecties aan een HS of MS installatie uitvoeren E-123/E-223: Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations, schakeltuinen, of verdeelkasten	GO RO of DO RO of DO

### Aandachtspunten voor jouw veiligheid

- Als WerkVerantwoordelijke mag je werkzaamheden (geen montage of demontage) zonder opdracht uitvoeren.
- Je hebt de verplichting om meldingen van ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties verder binnen je organisatie te bespreken en eventueel maatregelen te treffen.
- Uitvoerenden mogen niet werken zonder raamopdracht of werkplan. Zij moeten zich houden aan de opdracht. Bespreek de opdracht met de uitvoerenden en overtuig je ervan dat zij begrijpen wat het werk inhoudt en welke veiligheidsmaatregelen ze moeten nemen.
- Controleer op de werkplekken regelmatig of de veiligheidsinstructies worden opgevolgd. Grijp in als dat niet voldoende gebeurt.

De regels voor jou en uitvoerenden vind je hieronder kort weergegeven. Leef ze na en zie erop toe dat uitvoerenden dit ook doen.

- Voer een LMRA uit voor je de werkzaamheden laat starten. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens het werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van elektriciteit, zoals kortsluiting of elektrocutie. Laat daarom nooit in de gevarezone werken en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden.
- Laat nooit werkzaamheden uitvoeren die je niet veilig vindt. De eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twijfel altijd contact op met de Operationele InstallatieVerantwoordelijke.