

BEI BHS
15 april 2016



Informatiekaart HS WV LNB-verbindingen

Je bent WerkVerantwoordelijke LNB verbindingen en opdrachtgever voor alle activiteiten inde verbindingen (kabels en lijnen) van het domein HS LNB. Je mag alle bedieningshandelingen uitvoeren en veiligheidsmaatregelen treffen en opheffen (en beoordelen). Daarnaast je je toezicht houden en voer je metingen, selecties, beproevingen en inspecties uit waarbij geen sprake is van (de)montage.

Let op: Voor activiteiten aan accu's, secundaire en tertiaire LS-installaties in het domein LNB heb je een aparte aanwijzing WV LS LNB/Transport nodig.

Voor welke VWI's kun je opdracht geven, met welk soort opdracht?

Staan er meerdere mogelijke soorten opdrachten vermeld in de tabel, zoek dan in de betreffende VWI op in welke gevallen welk soort opdrachten gelden.

(RO = raamopdracht, DO = directe opdracht, GO = goedgekeurde opdracht)

VWI's	Soort opdracht
Algemeen E-104/E-204: Bedienen en veiligstellen E-113/E-213: HS- en MS-kabels meten en beproeven	DO of GO DO
Kabels E-130/E-230: Werkzaamheden aan veiliggestelde HS/MS kabels uitvoeren E-132/E-232: HS- en MS-kabels verleggen E-133/E-233: Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een MS of HS net E-134/E-234: (Onder toezicht) een HS of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen E-139/E-239: HS en MS kabels selecteren en knippen	DO DO RO DO GO
Lijnen E-241: Aanvullende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van schilderen, inspecteren of het reinigen van masten E-242: Het toezicht op werkzaamheden in de buurt van HS-lijnen	DO of GO GO

Aandachtspunten voor jouw veiligheid

- Als WerkVerantwoordelijke mag je werkzaamheden (geen montage of demontage) zonder opdracht uitvoeren.
- Je hebt de verplichting om meldingen van ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties verder binnen je organisatie te bespreken en eventueel maatregelen te treffen.
- Uitvoerenden mogen niet werken zonder raamopdracht of werkplan. Zij moeten zich houden aan de opdracht. Bespreek de opdracht met de uitvoerenden en overtuig je ervan dat zij begrijpen wat het werk inhoudt en welke veiligheidsmaatregelen ze moeten nemen.
- Controleer op de werkplekken regelmatig of de veiligheidsinstructies worden opgevolgd. Grijp in als dat niet voldoende gebeurt.

Lees verder op pagina 2.

WV LNB-verbindingen (vervolg)

De regels voor jou en uitvoerenden vind je hieronder kort weergegeven. Leef ze na en zie erop toe dat uitvoerenden dit ook doen.

- Voer een LMRA uit voor je de werkzaamheden laat starten. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens het werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van elektriciteit, zoals kortsluiting of elektrocutie. Laat daarom nooit in de gevarezone werken en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden.
- Laat nooit werkzaamheden uitvoeren die je niet veilig vindt. De eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twijfel altijd contact op met de Operationele InstallatieVerantwoordelijke..