

## E-148-248

# Aanbrengen tweede aarding bij twee kabels op één eindsluiting

15 april 2019

---

### Doel

Veilig aanbrengen van een tweede tijdelijke aarding op één eindsluiting voor twee kabels. Deze tijdelijke aarding wordt aangebracht als er wordt gemeten of gemonteerd aan één van de twee kabels.

### Toepassingsgebied

Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald.

### Opdracht en aanwijzing

#### Domein TR

Je krijgt de opdracht van een  $WV_{TR}$  of  $WV_{TR-stations}$  of  $WV_{TR-verbindingen}$  via een GO.

Voer deze werkzaamheden met minimaal twee personen uit.

Je moet een  $AVP_{TR}$ ,  $AVP_{TR-service}$  samen met minimaal een  $VP_{TR}$  zijn

#### Domein MS

Je krijgt de opdracht van een  $WV_{MS}$ , via een GO.

Voer deze werkzaamheden met twee personen uit.

Je moet een AVP zijn, en samenwerken met minimaal een  $VP_{MS}$ , beide binnen het domein MS.

### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BEI-BHS kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningvoerende delen, elektrische ontlading, aard- of kortsluiting

Maatregel: Gebruik PBM's. Scherm spanningvoerende delen af. Houd voldoende afstand.

Risico: Beïnvloeding, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren, verkeer.

Maatregel: Scherm de werkplek af en neem verkeersmaatregelen. Onderbreek het werk.

## E-148-248

# Aanbrengen tweede aarding bij twee kabels op één eindsluiting

15 april 2019

## Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

### Persoonlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidskleding



Veiligheidsschoeisel



Helm met gelaatscherm



Werkhandschoenen

### Veiligheidsmiddelen



Afzettingen

## Werkwijze

### Vorbereiding

#### Stap 1

Je mag pas met het werk beginnen als aan de volgende voorwaarden is voldaan. Klopt er iets niet? Begin dan niet met de werkzaamheden, maar bel direct de WV.

- Controleer op risico's. Neem de noodzakelijke (veiligheids)maatregelen.
- Controleer of de opdracht klopt met de situatie op de werkplek.
- Zorg dat de werkplek is veiliggesteld volgens de E-104-204.
- Er mag niet aan de andere kant van de kabels worden gewerkt.

### Uitvoering

#### Stap 2

Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.

#### Stap 3

Monteer de hulpstukken met tijdelijke aardingskogel op de voorste kabel. Doe dit volgens de montage instructie.

#### Stap 4

Sluit op de tijdelijke aardingskogels de tweede kortsluitvaste aardverbinding aan.

#### Stap 5

Haal de voorste kabel weg. LET OP: De tijdelijke kortsluitvaste aardverbinding moet wel op de anders van de voorste kabel blijven zitten.

#### Stap 6

Monteer de achterste kabel weer op de eindsluiting.

#### Stap 7

Controleer dat de achterste kabel weer via de schakelaar is geaard.

E-148-248

# Aanbrengen tweede aarding bij twee kabels op één eindsluiting

15 april 2019

---

## **Beëindiging**

---

### **Stap 8**

Als je klaar bent doe je het volgende:

- Meld aan de WV dat het werk klaar is.
- Laat de werkplek veilig achter.

### **Referenties**

- BEI-BHS
- Taak Risico Analyse
- 

### **Wijzigingen tov vorige versie:**

- Domein LNB en TR wordt samengevoegd tot één domein TR.