E-47
(Onder toezicht) een LS-kabel die buiten gebruik is verwijderen of invoeren
versie 15-04-2019 behorend bij de BS1-BL3

Doel
(Onder toezicht) een LS-kabel die buiten gebruik is, veilig uit de grond verwijderen of een kabel in een station of kast invoeren of verwijderen.

Toepassingsgebied
Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald.

Aanwijzing en Opdracht
LS kabel in een station of kast invoeren of verwijderen

BUITEN de gevarenzone

- Je krijgt de opdracht van een $WV_{L\text{-}netwerkbeg}$ of $WV_{L\text{-}netw}$ of $WV_{L\text{-}werkplek}$ als minimaal een DO.
- Je moet een $VOP_{L\text{-}werkplek}$ of $VOP_{L\text{-}netw}$ of $VP_{L\text{-}netw}$ of $VP_{L\text{-}werk}$ of $AVP_{L\text{-}werkplek}$ of een medewerker (onder aanwijzing met instructie en onder toezicht van een $VOP_{L\text{-}werkplek}$ of $VOP_{L\text{-}netw}$ of $VP_{L\text{-}netw}$ of $VP_{L\text{-}werk}$ of $AVP_{L\text{-}werkplek}$ of $AVP_{L\text{-}werkplek}$ zijn.

BINNEN de gevarenzone

- Je krijgt de opdracht van een $WV_{L\text{-}netw}$ of $WV_{L\text{-}werkplek}$ als minimaal een DO.
- Je moet een $VOP_{L\text{-}werkplek}$ of $VOP_{L\text{-}netw}$ of $VP_{L\text{-}netw}$ of $VP_{L\text{-}werk}$ of $AVP_{L\text{-}werkplek}$ zijn. De WV bepaalt het gebruik, instructie en veiligheidsmaatregelen die nodig zijn.

LS kabel die buiten gebruik is, veilig uit de grond verwijderen

Kabels ≤ 10 mm² Cu of ≤ 50 mm² Al:

Je krijgt de opdracht van een $WV_{L\text{-}netwerkbeg}$ of $WV_{L\text{-}netw}$ of $WV_{L\text{-}werkplek}$ als minimaal een RO.
Je moet een $VOP_{L\text{-}werkplek}$ of $VOP_{L\text{-}netw}$ of $VP_{L\text{-}netw}$ of $VP_{L\text{-}werk}$ of $AVP_{L\text{-}werkplek}$ of een medewerker (onder aanwijzing onder toezicht van een $VOP_{L\text{-}werkplek}$ of $VOP_{L\text{-}netw}$ of $VP_{L\text{-}netw}$ of $VP_{L\text{-}werk}$ of $AVP_{L\text{-}werkplek}$ of $AVP_{L\text{-}werkplek}$ zijn.

Kabels > 10 mm² Cu of > 50 mm² Al:

Je krijgt de opdracht van een $WV_{L\text{-}netwerkbeg}$ of $WV_{L\text{-}netw}$ of $WV_{L\text{-}werkplek}$ als minimaal een DO.
Je moet een $VOP_{L\text{-}werkplek}$ of $VOP_{L\text{-}netw}$ of $VP_{L\text{-}netw}$ of $VP_{L\text{-}werk}$ of $AVP_{L\text{-}werkplek}$ of een medewerker (onder aanwijzing onder toezicht van een $VOP_{L\text{-}werkplek}$ of $VOP_{L\text{-}netw}$ of $VP_{L\text{-}netw}$ of $VP_{L\text{-}werk}$ of $AVP_{L\text{-}werkplek}$ of $AVP_{L\text{-}werkplek}$ zijn.

Risico's en maatregelen
In hoofdstuk 4.4 van de BS1-BL3 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico:	Beïnvloeding, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren, verkeer
Maatregel:	Scherm de werkplek af en neem verkeersmaatregelen. Ondersteun het werk.