

E-132-232 HS en MS kabels verleggen

15 april 2022

Doel

Veilig HS of MS kabels verleggen.

Aanwijzing en Opdracht

Domein TR

Je krijgt de opdracht van een WV_{TR} of WV_{TR} Verbindingen via een DO.

Bij een vrijgeschakelde en geselecteerde HS of MS kabel:

Je bent minimaal VOP_{TR} , of een leek onder regelmatig toezicht van minimaal een VOP_{TR} .

Bij een onder spanning staande MS kabel:

Je bent minimaal VOP_{TR} of een leek, beide onder voortdurend toezicht van minimaal een VP_{TR} Verbindingen.

Domein MS

Je krijgt de opdracht van een WV_{MS} of een WV_{MS} Netmontage via een DO.

Bij een vrijgeschakelde en geselecteerde kabel:

Je bent minimaal VOP_{MS} , of een leek onder regelmatig toezicht van minimaal een VOP_{MS} .

Bij een onder spanning staande kabel:

Je bent minimaal VOP_{MS} of een leek, beide onder voortdurend toezicht van minimaal een VP_{MS} .

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BEI-BHS kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Beïnvloeding, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren, verkeer.

Maatregel: Scherm de werkplek af en neem verkeersmaatregelen. Onderbreek het werk.

E-132-232 HS en MS kabels verleggen

15 april 2022

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Hoge-zichtbaarheid
veiligheidskleding



Veiligheidsschoeisel



Helm met
gelaatscherm of
soortgelijke

Veiligheidsmiddelen



Afzettingen

Werkwijze

Vorbereiding

Stap 1

Je mag pas met het werk beginnen als aan de volgende voorwaarden is voldaan. Klopt er iets niet? Begin dan niet met de werkzaamheden, maar bel direct de WV.

- Controleer op risico's. Neem de noodzakelijke (veiligheids)maatregelen.
- Controleer of de opdracht klopt met de situatie op de werkplek.
- Zorg dat er kloppende tekeningen zijn. Lees ze.
- Verleg hoogspanningskabels alleen als ze zijn vrijgeschakeld en geselecteerd.
- Verleg middenspanningskabels bij voorkeur nadat je deze hebt vrijgeschakeld en geselecteerd.
- Een middenspanningskabel mag alleen onder spanning worden verlegd als:
 - er geen beschadigingen zijn aan de metalen armeringen en schermen van de kabels;
 - er geen verbindingsmof in het te verleggen deel is opgenomen;
 - je horizontaal verplaatst in dezelfde sleuf.

Uitvoering

Stap 2

Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.

E-132-232 HS en MS kabels verleggen

15 april 2022

Stap 3

Let tijdens je werkzaamheden op de volgende punten:

- Voer verlegging zorgvuldig uit volgens de fabrieksspecificaties.
- Zorg dat kabels goed worden ondersteund.
- Zorg dat de moffen in de kabel zorgvuldig en stevig worden gestabiliseerd.
- Voorkom beschadiging of torderen van de kabel of aanwezige moffen.

Beëindiging

Stap 4

Als je klaar bent, doe je het volgende:

- Registreer de benodigde gegevens.
- Meld aan de WV dat het werk klaar is.
- Laat de werkplek veilig achter.