

(Onder toezicht) een HS of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen

15 april 2023

Doel

Veilig een HS- of MS-kabel uit de grond (later) verwijderen die geen onderdeel meer is van het HS of MS-net (onder toezicht).

Aanwijzing en Opdracht

Als de werkzaamheden worden uitgevoerd door mensen zonder aanwijzing, is de inhoud van het toezicht vereist. In alle andere gevallen bepaalt de NV de noodzaak tot, en de mate van toezicht.

Scenario 18

In het geval de opdracht van een WV_{10} of $WV_{10}(\dots)$ via minimaal een DC.

Op deze werkzaamheden houdt minimaal een ICP_{10} toezicht.

Er is geen aanwijzing nodig voor het verwijderen van de kabel.

Scenario 20

In het geval de opdracht van een WV_{10} of een $WV_{10}(\dots)$ via minimaal een DC.

Op deze werkzaamheden houdt minimaal een ICP_{10} toezicht.

Er is geen aanwijzing nodig voor het verwijderen van de kabel.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de (SI-04) kan je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze (SI) omvat extra risico's met:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsovernde delen, aard- of kortsluiting.

Maatregel: Gebruik PBM's. Gebruik een veiligheidsinspectoren. Zorg ervoor, dat de kabel zonder hindernissen uitbaar te liggen is tot een eindpunt.

Risico: Beschadiging bij door werkzaamheden, personen of dieren, verkeer.

Maatregel: Scherm de veiligheid af en neem verkeersmaatregelen. Onderbrek het werk.