

E-134-234

(Onder toezicht) een HS of MS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen

15 april 2024

Doel

Veilig een HS- of MS-kabel uit de grond (aten) verwijderen die geen onderdeel meer is van het HS of MS-net (onder toezicht).

Aanwijzing en Opdracht

Als de werkzaamheden worden uitgevoerd door mensen zonder aanwijzing, is de inhoud van het toezicht vereist. In alle andere gevallen toepast de WV de toezichtrol, en de mate van toezicht.

Scenario 1A

Je krijgt de opdracht van een WV₁₀ of WV₁₀... van minimaal een OO.

Op deze werkzaamheden houdt minimaal een VOP₁₀ toezicht.

Er is geen aanwijzing nodig voor het verwijderen van de kabel.

Scenario 1B

Je krijgt de opdracht van een WV₁₀ of een WV₁₀... van minimaal een OO.

Op deze werkzaamheden houdt minimaal een VOP₁₀ toezicht.

Er is geen aanwijzing nodig voor het verwijderen van de kabel.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de SO-BOE kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VOP-rol is extra risico's met:

Risico Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsovernde delen, aard- of kortsluiting.

Maatregel Gebruik PBM's. Gebruik van veiligheidsmiddelen. Zorg ervoor, dat de kabel onder toezichtaan en zichtbaar te volgen is tot een uitgang.

Risico Schade aan de omgeving, bijvoorbeeld door werkzaamheden, personen of dieren, verkeer.

Maatregel Scherm de werkgate af en neem verkeersmaatregelen. Onderbreek het werk.