

Buiten de schakelfoutbeveiliging om schakelen in HS

10 april 2024

Doel

Veilig bedieningshandelingen uitvoeren op plaatsen waar schakelfoutbeveiliging ontbreekt, of buiten de schakelfoutbeveiliging om.

Bedienen buiten de schakelfoutbeveiliging kan in uitzonderlijke gevallen nodig zijn.

Voorzaken zijn:

- Trouwbediening (licht, hydrauliek)
- Handbediening (zinger)
- Bij fysieke overbruggen van de elektrische voeding bij lokale bediening

Aanwijzing en Opdracht

Opmerking

Zie lijst de opdracht van een SO na een SO.

Het bedienplan in het GO beschrijft de bedieningshandelingen die buiten de schakelfoutbeveiliging om moeten worden uitgevoerd.

In storingssituaties moet de WV het bedienplan mondeling afstemmen met de SO en de DV.

Bij uitvoering moet voor beide situaties de WV ter plaatse zijn en bijzet.

Voor deze bedieningshandelingen moet minimaal twee personen zijn.

Je moet een WPV of WPV-standaard zijn en samenwerken met minimaal een WPV.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.8 van de SO (SO) kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VST brengt extra risico's met:

Risico: Persoonlijk letsel door onder spanning staande delen, elektrische verbinding, aard en kortsluiting

Maatregel: Gebruik PBM's, houd voldoende afstand

Risico: Verkeerde component bedienen

Maatregel: Pas het tel vier ogen-principe toe, volg het bedienplan, overleg regelmatig met de DV

Risico: Belastinging, bij door weerstandsstanden, personen of delen, verlaan

Maatregel: Onderszoek het werk, Scherm de werkplek af en neem verkeersmaatregelen.