E-23
Een spanningloze LS-kabel op een LS-rek monteren of demonteren

versie 11-04-2023 behorend bij de BB-BU

Doel

Een spanningloze LS-kabel veilig demonteren of monteren op een onder spanning staand LS-rek in een station of verdeelkast.

Aanpakking en Opdracht

Montage eenvoudigkabel zonder demonteren en/of monteren hulpapparatuur
Je krijgt de opdracht van een BHV$_{LS\ station}$ of TWV$_{LS\ verdeelkast}$ die een DO.
Voor deze opdracht met 2 personen uit. Je moet een VP$_{LS\ station}$ of KVP$_{LS\ verdeelkast}$ zijn. Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VCP geholpen.

Overige situaties
Je krijgt de opdracht van een BHV$_{LS\ station}$ of TWV$_{LS\ verdeelkast}$ die een DO.
Voor deze opdracht met 2 personen uit. Je moet een VP$_{LS\ station}$ of KVP$_{LS\ verdeelkast}$ zijn. Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VCP geholpen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BB-BU kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VIM brengt extra risico's mee:

Risico:	Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsvoerende delen, aard- of kortsluiting
Maatregel:	Gebruik PBM's. Scherm spanningsvoerende delen af.
Risico:	Ademhaling, bijv. door waarschuwingsdriftigheden, personen of dieren
Maatregel:	Gebruik een ademkam. Scherm de werkplek af, onderbreek het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsmiddelen