E-47

(Onder toezicht) een LS-kabel die buiten gebruik is verwijderen of invoeren

versie 01-04-2019 Goedgekeurd bij de BRI-RLS

Doel

(Onder toezicht) een LS-kabel die buiten gebruik is, veilig uit de grond verwijderen of een kabel in een station of kast invoeren of verwijderen.

Aanwijzing en Opdracht

LS-kabel in een station o/i/ast invoeren of verwijderen

BUITEN de geovertreden
Je krijgt de opdracht van een $BPV_{LS\text{-}kabelvoeiage}$, $BPV_{LS\text{-}kabel}$, $BPV_{LS\text{-}K}$ of $BPV_{LS\text{-}kast\text{-}aan}$ via minimaal een DO.
Je moet een VOP, $VP_{LS\text{-}kabel}$, $VP_{LS\text{-}kabel\text{-}aan}$, $VP_{LS\text{-}K}$, $AVP_{LS\text{-}K}$, $AVP_{LS\text{-}kast\text{-}aan}$ zijn of een leek met instructie en onder toezicht van een VOP, $VP_{LS\text{-}kabel}$, $VP_{LS\text{-}K}$ of AVP.

BINNEN de geovertreden
Je krijgt de opdracht van een $BPV_{LS\text{-}kabel\text{-}aan}$, $BPV_{LS\text{-}K}$ of $BPV_{LS\text{-}kast\text{-}aan}$ via minimaal een DO.
Je moet een VOP, $VP_{LS\text{-}kabel}$, $VP_{LS\text{-}kabel\text{-}aan}$, $VP_{LS\text{-}K}$, $AVP_{LS\text{-}K}$ of $AVP_{LS\text{-}kast\text{-}aan}$ zijn.
De BRI bepaalt het toezicht, de instructie en de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn.

LS-kabel die buiten gebruik is, veilig uit de grond verwijderen

Geleiderdoorsnede ≤ 16 mm² Cu of ≤ 50 mm² Al
Je krijgt de opdracht van een $BPV_{LS\text{-}kabelvoeiage}$, $BPV_{LS\text{-}kabel}$, $BPV_{LS\text{-}K}$ of $BPV_{LS\text{-}kast\text{-}aan}$ via minimaal een DO.
Je moet een VOP, $VP_{LS\text{-}kabel}$, $VP_{LS\text{-}kabel\text{-}aan}$, $VP_{LS\text{-}K}$, $AVP_{LS\text{-}K}$ of $AVP_{LS\text{-}kast\text{-}aan}$ zijn of een leek onder toezicht van een VOP, $VP_{LS\text{-}kabel}$, $VP_{LS\text{-}K}$ of AVP.

Geleiderdoorsnede > 16 mm² Cu of > 50 mm² Al
Je krijgt de opdracht van een $BPV_{LS\text{-}kabelvoeiage}$, $BPV_{LS\text{-}kabel}$, $BPV_{LS\text{-}K}$ of $BPV_{LS\text{-}kast\text{-}aan}$ via minimaal een DO.
Je moet een VOP, $VP_{LS\text{-}kabel}$, $VP_{LS\text{-}kabel\text{-}aan}$, $VP_{LS\text{-}K}$, $AVP_{LS\text{-}K}$, of $AVP_{LS\text{-}kast\text{-}aan}$ zijn of een leek onder toezicht van een VOP, $VP_{LS\text{-}kabel}$, $VP_{LS\text{-}kabel\text{-}aan}$, $VP_{LS\text{-}K}$ of AVP.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BRI-RLS kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VBM brengt extra risico's mee:

Risico:	Bakvlamming, bijv. door water/vervuilingsbodem, persoonen of dieren
Maatregel:	Scharm de werkplek af. Onderbreek het werk

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Kuiper of Elkaar Hand veiligheidskleding | Helm | Veiligheidsschoeisel | Beschermende handschoenen