Een aansluiting op een geschakeld net

versie 11-04-2024 behorend bij de BEI-BU1

Doel

Veilig een aansluiting t/m 6 ampère (bijmonteren of vervangen) op een geschakeld net.

Let op!
Voor het opheffen, mogelijks, gevaarlijke situatie met een aansluiting zie VW1-E-05.

Aanwijzing en Opdracht

Je krijgt de opdracht van een $WP_{1-aansluiting}$, $WP_{1-meter}$ of $WP_{1-aansluiten}$ via minimaal een RO.

Aansluiting monteren:
Je krijgt een $VP_{1-aansluiting}$, $VP_{1-meter}$ of $WVP_{1-aansluiten}$

Aansluiting bijmonteren of vervangen:
Je krijgt een $VP_{1-meter}$ of $WVP_{1-aansluiten}$

Je krijgt de opdracht van een $WV_{1-aansluiten}$, $WV_{1-aansluiting}$, $WV_{1-meter}$ of $WV_{1-aansluiten}$ via minimaal een RO.

Aansluitlijst (overzicht van sluiten van Netbeheerder-sijsles) (bijmonteren/vervangen en toebedeling klantcijfer (bijmonteren): je krijgt minimaal een $VOP_{1-aansluiten}$.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BEI-BU1 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VW4 brengt extra risico's mee:

Risico:	Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsgeleidende delen, aard- of kortsluiting
Maatregel:	Gebruik PBM's. Schakel spanningsgeleidende delen af
Risico:	Kortsluiting, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren.
Maatregel:	Gebruik een weerkast. Schakel de werkplek af. Onderbreek het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen