

Standaard taalgebruik (overneming NEN 3140 bijlage F)

Deze bijlage 4 van de NEN-EN is identiek aan bijlage F van de EN 50133. De inhoud betreft het voorgeschreven, gestandaardiseerd taalgebruik dat geldt, voor zowel nieuw, voor zowel MS, MFS als LS.

1. Inschakelen

Het maken van een verbinding door middel van een vermogensschakelaar, schakelaar, smeltkruizen (3.3), e.d.

2. Uitschakelen

Het verbreken van een verbinding door middel van een vermogensschakelaar, schakelaar, smeltkruizen (3.3), e.d.

3. Afkabelen

Het spanningsloos maken van een deel van het elektriciteitsvoorziening systeem.

4. Toegankelijk maken

Het afgesloten/deel van het elektriciteitsvoorziening systeem controleerbaar maken.

5. Koppelen

Het parallel schakelen van transformatoren.

6. Ontkoppelen

Het opheffen van een verbinding tussen twee delen van een MS- of MFS elektriciteitsvoorziening systeem van gelijk spanningsniveau, die als afzonderlijk door een transformator worden gevoed.

7. Ring sluiten

Het maken van een verbinding tussen twee delen van een MS- of MFS elektriciteitsvoorziening systeem van gelijk spanningsniveau, die door één transformator worden gevoed.

8. Ring openen

Het opheffen van een verbinding tussen twee delen van een MS- of MFS elektriciteitsvoorziening systeem van gelijk spanningsniveau, die door één transformator worden gevoed.