E-48
Toezicht houden bij het uitvoeren van civiele werkzaamheden in de grond
versie 15-04-2019 behorend bij de BS-BLS

Doel
Toezicht houden bij het uitvoeren van civiele werkzaamheden in de grond, om schade aan de LS distributienetten te voorkomen.

Let op!
Bekijk VWI E-27 "Het uitvoeren van diverse werkzaamheden in stations en verdeelkasten" voor het houden van toezicht op civiele werkzaamheden in stations en verdeelkasten.

Toepassingsgebied
Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald.

Aanwijzing en Opdracht
Je krijgt de opdracht van een WV$_{LS}$ (voor of WV$_{LS}$ (voorzien) via minimaal een PD.
Je moet een VOP$_{LS}$ (voorzien of VOP$_{LS}$ (voor of VPL$_{LS}$ (voor of VPL$_{LS}$ (voor of AVP$_{LS}$ (voor of AVP$_{LS}$ (voorzien zijn.

Let op!
De medewerker (schadepreventie) houdt toezicht op basis van het "Handboek graafschade".
Er is geen aanwijzing nodig voor de uitvoering van de civiele werkzaamheden.

Risico's en maatregelen
In hoofdstuk 4.4 van de BS-BLS kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico:	Beïnvloeding, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren, verkeer.
Maatregel:	Schermt de werkplek af en neemt verkeersmaatregelen. Onderbreekt het werk.
Risico:	Aantreffen van een kabel die al beschadigd is of later beschadigd wordt.
Maatregel:	Onderbreekt het werk. Overleg met de WV.
Risico:	Aanwezigheid van bedrijfsmiddelen op het werkterrein. Bijvoorbeeld mechanische kranen en hydraulische en pneumatische apparatuur.
Maatregel:	Gebruik PBM's.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen