Netbeheer Nederland

E-64

Een kunststof aansluitkabel (de)monteren en/of invoeren

versie 15-06-2021 behorend bij de BB-B13

Doel

Een onder spanning staande kunststof aansluitkabel met een aderdoorsnede
≤ 16 mm² Cu of ≤ 50 mm² Al veilig (de)monteren en/of invoeren.

Aanwijzing en Opdracht

Uitvoeren van opdracht van een WPL$_{\text{[illegible]}}$ of WPL$_{\text{[illegible]}}$ of WPL$_{\text{[illegible]}}$ of WPL$_{\text{[illegible]}}$ of WPL$_{\text{[illegible]}}$ als minimaal een BG1 in mindere mate VR$_{\text{[illegible]}}$ of VR$_{\text{[illegible]}}$ of RVR$_{\text{[illegible]}}$ zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BB1-B13 kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VBW brengt extra risico's mee:

Risico:	Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsvoerende delen, aard- of kortsluiting
Maatregel:	Gebruik PBM's. Schakel spanningsvoerende delen af
Risico:	Kortsluiting, bijv. door waterconsistentiegheden, gemoesen of dieren.
Maatregel:	Gebruik een werkkuil. Schakel zo mogelijk af. Onderbreek het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsmiddelen