

Aanvullende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van schilderen, inspecteren of het reinigen van masten

10 april 2021

Doel

Het veilig schilderen, inspecteren of reinigen van hoogspanningsmasten.

Aanwijzing en Opdracht

Doelen 1.1

Aanbrengen werkzaamheden in de masten:

Je krijgt de opdracht van een WV_{10} of $WV_{10-1000000}$ via een GO.

Voor deze werkzaamheden met minimaal twee personen uit.

Je moet minimaal een $VP_{10-1000000}$ zijn samen met minimaal een $VP_{10-1000000}$.

Probleem van dagen:

Je krijgt de opdracht van een WV_{10} of $WV_{10-1000000}$ via minimaal een GO.

Je moet minimaal een $VP_{10-1000000}$ zijn.

Tussentijd: de WV bepaalt de mate van toezicht bij het schilderen/inspecteren/reinigen door minimaal een $VP_{10-1000000}$.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.8 van de BEI (BEI) kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VPI brengt extra risico's met:

Risico: Vervuilen

Maatregel: Verhoed stromen door een verhoed afschermingsysteem. Verhoed verplaatsen deze afschermen of het behang van de special voor schilderen ontwikkelde vangstelsystemen.

Risico: Persoonlijk leed door onder spanning staande delen, elektrische ontleding, aard- en kortsluiting

Maatregel: Gebruik PBM's. Houid voldoende afstand

Risico: Belastinging bij door werkzaamheden, personen of deren

Maatregel: Onderbreuk het werk, scherm de werkpun af

Risico: Spullen in de richting van spanning vliegende gedeelten bij werkzaamheden

Maatregel: Instructie vooraf en regelmatig toezicht