

E-133-233

Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een HS of MS net

15 april 2025

Doel

Toezicht houden bij het uitvoeren van civiele werkzaamheden in de grond, om schade aan de HS- of MS-netten te voorkomen.



Let op: deze VWI geldt niet voor civiele werkzaamheden op onderstations



Let op: Bekijk VWI 132-232 HS- en MS kabels verleggen en VWI 134-234 (onder toezicht) HS of MS kabel die buiten bedrijf is uit de grond verwijderen

Aanwijzing en Opdracht

Domein TR

Je krijgt de opdracht van een WV_{TR} of WV_{TR} -verbindingen via minimaal een DO.

Op deze werkzaamheden houdt minimaal een VOP_{TR} toezicht op basis van het “graafschade preventiebeleid van de Netbeheerder”.

Er is geen aanwijzing nodig voor de uitvoering van de civiele werkzaamheden.

Domein MS

Je krijgt de opdracht van een WV_{MS} of een WV_{MS} -Netmontage via minimaal een RO.

Op deze werkzaamheden houdt minimaal een VOP_{MS} toezicht op basis van het “graafschade preventiebeleid van de Netbeheerder”.

Er is geen aanwijzing nodig voor de uitvoering van de civiele werkzaamheden.

E-133-233

Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een HS of MS net

15 april 2025

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BEI-BHS kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Beïnvloeding, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren, verkeer.

Maatregel: Scherm de werkplek af en neem verkeersmaatregelen. Onderbreek het werk.

Risico: Aantreffen van een kabel die al beschadigd is of later beschadigd wordt.

Maatregel: Onderbreek het werk. Overleg met de WV.

Risico: Aanwezigheid van bedrijfsmiddelen op het werkterrein. Bijvoorbeeld mechanische kranen en hydraulische en pneumatische apparatuur.

Maatregel: Gebruik PBM's.


Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

E-133-233

Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een HS of MS net

15 april 2025



Hoge-zichtbaarheid
veiligheidskleding



Veiligheidsschoeisel



Helm met
gelaatscherm of
soortgelijke

Veiligheidsmiddelen



Afzettingen

Werkwijze

Voorbereiding

Stap 1

Je mag pas met het werk beginnen als aan de volgende voorwaarden is voldaan. Klopt er iets niet? Begin dan niet met de werkzaamheden, maar bel direct de WV.

- Controleer op risico's. Neem de noodzakelijke (veiligheids)maatregelen.
- Controleer of de opdracht klopt met de situatie op de werkplek.

E-133-233

Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een HS of MS net

15 april 2025

-
- Controleer of de actuele liggingsgegevens op de werkplek aanwezig zijn.
 - Zorg dat de netbeheerder een aanvullende locatiebepaling doet als dat nodig is.

Uitvoering

Stap 2

Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.

Stap 3

Controleer op de werkplek of de grondroerder de geldende voorschriften kent en deze ook uitvoert.

Dit zijn bijvoorbeeld WIBON en CROW.

Stap 4

Controleer visueel de kwaliteit van de vrijgegraven kabels. Waarschuw de WV als de kwaliteit onvoldoende is.

Stap 5

Zijn er wijzigingen in de afgesproken werksituatie? Zorg dan dat de grondroerder direct contact opneemt met de toezichthouder, voordat je doorgaat met de werkzaamheden.

Stap 6

E-133-233

Toezicht bij civiele werkzaamheden in de grond in de buurt van een HS of MS net

15 april 2025

Zijn er bijzonderheden of afwijkingen? Meld dit dan aan de WV. De WV zal de situatie dan beoordelen en bepalen wat er gedaan moet worden.

Stap 7

Je mag de werkplek verlaten:

- als de procedures en werkafspraken worden gevolgd, EN
- er geen groot veiligheidsrisico is voor de bedrijfsmiddelen van de netbeheerder.

Beëindiging

Stap 8

Als je klaar bent, doe je het volgende:

- Registreer de benodigde gegevens.
- Heb je gewerkt via een DO? Meld dan aan de WV dat het werk klaar is.
- Heb je gewerkt via een RO? Lever het werk dan op volgens de bedrijfsafspraken.
- Laat de werkplek veilig achter.